# ORION-CS ED3 快速操作說明

感謝您購買思凌科技 ORION-CS ED3 完整版/輕量版/基本版商品,本說明文件將快速幫助您安裝及設定完成基本設定。

### 1.確認資訊

請先確定下列主機資訊

主機名稱	主機
	網域名稱
外部網路位置	位置
	子網路遮罩
內部網路位置	位置
	子網路遮罩
網路閘道	··
第一 DNS	··
管理者密碼(admin)	

注意

主機名稱盡量不要取知名常用的名稱,如 www、mail 等常用的 DNS 名稱,取為 linux、machine 等一般的名稱較佳。

當註冊完成後,本公司即認定主機已經設置完成,會鎖定網域名稱,並只提供 2 次變更網域的次數,如果超過次數要再變更網域名稱,請至系統資訊/關於 中,點選解除網域變更鎖定,此時會連線至思凌科技網站中,進行註冊資料比 對,如果正確無誤,則會自動再提供 2 次變更網域次數。

## 2.安裝晶片

#### SATA 晶片

- 1. 將晶片安裝於 SATA1 插槽中,設為開機硬碟。
- 2. 將新的硬碟接至次個 SATA 插槽(如晶片安裝於 SATA1,資料硬碟請安裝於 SATA2)。
- 3. 確定機器上已安置網卡。
- 4. 接上電源線,開啟電源。
- 5. 開始系統安裝管理程序設定。
- 6. 使用者系統的使用。

#### 注意

- 1. 如果要能自動關閉電源,請確認 BIOS中 ACPI 電源管理有開啟
- 2. BIOS 中, SATA 選項請選設定為 AHCI 模式。

#### VM 版本

- 1. 將晶片虛擬碟設定為第一硬碟(SATA1)。
- 2. 將新的空白虛擬硬碟設定為第二硬碟(SATA2)
- 3. 開啟虛擬機
- 4. 開始系統安裝管理程序設定。
- 5. 使用者系統的使用。

# 3.設定晶片

## 管理者登入

預設位置第一片網路卡位置為 192.168.1.100

https://192.168.1.100:10001,便會出現如下介面

出現登入認證頁面,抬頭會	P 顯示目前版本及晶片網路位置
請輸入預設管理者帳號/密码	馮 admin/admin 及 認 證 碼
SLINK CORP. ORION 晶片管理 晶片版本 ORION 主機外感網路位置 192.168.1.102	余統 上的解释 時間 器碼 開始 器碼 調整人下方文數字能證碼 2. 単人系統
	6

出現如下頁面	,表示為第一次安裝,並有抓取到資料硬碟,準備格式化。	
		~
ORION	格式化資料硬碼	
	格式化資料硬藤	
▶ 登出	ORION 插槽介面 SATA 介面	
	硬碟型统: VMware Virtual SATA Hard Drive	
	使得容量: 8 MB     其他說明     其他說     指     指     指     指     其他說     指	
	系統目前偵測到硬碟為尚未經過格式的狀態,當按下初始化按鈕後,系統將會重新為這硬碟做格式,完成目錄配置。	
	47%的化	
	_	
格式化完成後	,便會出現如下頁面,並且自動重新開機。	
*		~
ORION	格式化資料 實料硬碟初始化 ×	
	初始化 / 临水信 已經完成資料硬碼初始化 · ORION將自動量新開機 · 本次作業共花費 10.21 秒鐘 ·	
初始化資料硬碟	格式化资料 關閉本視敏並登出	
健→ 登出	ORION 指槽介面 SATA 介面	
	硬碼型號: VMware Virtual SATA Hard Drive 硬碼容量: 8 MB	
	其他說明 注意9	
	系統目的偵測到硬碟為尚未經過格式的狀態,當按下初始化按鈕後,系統將會量新為這硬碟做格式,完成目錄配置。	
	878bfb	

格式化完成後,請關閉目前操作視窗,並開新視窗進行登入

## 4.網路設定

### 設定連線方式

再次開啟 https://192.168.1.100:10001,登入後,便會出現如下管理頁面,點 選網路設定/網路設定精靈,會出現如下頁面,第一步請選擇目前網路的連線 方式。

ORION	湖西路台之正有靈 網路設定 / 網路設定精圖	
資訊儀錶板	建橡方式 主機名稱 外部網路位置 内部網路位置	
] ORION資訊		
条統管理 ⊞	· 通信 七子	
使用者管理 田	<sup>達成2734</sup> xDSL(固定連線模式)	٣
· 網路設定 E	-te7	
▶ 伺服器設定 田		
■ 目錄分享設定 田田		
報表分析 田		

### 設定主機名稱

設定主機的名稱及網域名稱,如果為第一次建立,請務必勾選建立 DNS 設定 選項,以進行伺服器的資料修改設定(如果要設定 IPV6 網路位置,請勾選啟 用 IPV6)。

	DRION	網路設定精靈		
2	資訊儀錶板	連線方式 <u>主機</u> 名	名稱 外部網	路位置 内部網路位置
-	ORION資訊			
o;	系統管理 田		士權久報 🐧	
*	使用者管理 田		1002-15149 V	orion
4	網路設定 🗆		網域名稱 🕄	localdomain
	網路設定精靈 固別設定		建立DNS設定 🕄	
U	安全設定 田		啟用IPV6 (3)	
	伺服器設定 田			
	目録分享設定 ⊞			
	備份與還原			
	系統監測 田			
.al	報表分析 田			
ľ	記錄檔檢視 🕀			

IPV6 設定功能為 ORION 完整版才提供的選項。

## 設定外部網路資訊

在此可以設定第一片網路介面卡的網路位置資訊

	· ·							<u></u> #¥54
(	ORION	網路設	設定精製 定/網路設定	<mark>要</mark> E精靈				
8	資訊儀錶板	3	線方式	王根名稱	外部網	8位宣	內部網路位置	
-		IP	V4設定					θ
*		<b></b>		網路	₩ <b>2</b> 0			
		æ				192.1	168.1.102	
4	網路設定	Θ		子網路	建罩 ()	255.2	255.255.0	
	網路設定精靈 個別設定			網路	罰道 ❶	192.1	168.1.8	
D		æ		常用DNS	主機 🕄	168.9	95.1.1	
		Ð		WARD NO.	ar 110 🔿			
		Œ		具他DNS	土限 🛡			
B		æ				上一步	₹ <b>Т</b> т—#	
۲		Ð						
al		œ						
B		Œ						

## 內部介面卡作用方式

當 偵 測 到 系 統 有 第 二 片 網 路 介 面 卡 時 ,便 會 出 現 本 選 項 ,可 以 設 定 内 部 網 路 資 訊 。

(	ORION	網路設定料網路設定/網路	<b>打整</b> 史定精靈				
9	資訊儀錶板	建線方式	主機名稱 外	部網路位置	内部網路位置		
20			A second A second				e
2			内部網路介面設	定 啟用			•
1	網路設定 🗆	IPV4設定					
	網路設定精靈 個別設定		網路位置	192.16	58.2.100		
D			子網路遮罩	<ol> <li>255.26</li> </ol>	55 255 0		
				200.20			
				完成			
9							
٢							
ıl							
P							

#### 完成

輸入內部網路資訊後點選完成,出現如下畫面,請靜待視窗自動關閉後,再 關閉目前視窗,以新視窗進行登入後操作。

注意

如 果 瀏 覽 器 自 動 阻 擋 跳 出 視 窗 功 能 , 請 務 必 關 閉 本 限 制 , 以 免 造 成 無 法 自 動 重 新 啟 動 網 路 位 置 。

CRICINAL STRRRR CROVERS STRRRR CROVERS CRO																								
Provide   Provide <th><math>\not =</math></th> <th></th> <th></th> <th>≡</th> <th></th> <th><b>0</b> #</th> <th></th> <th>~</th>	$\not =$			≡																		<b>0</b> #		~
<pre>kutt / Battriese</pre>	9	DRIO	N	網路	設定制	青靈																		
<ul> <li>▲ 於照微統</li> <li>● CRONN資訊</li> <li>● 公司公式加盟</li> <li>● 使用希管理</li> <li>● 使用希管理</li> <li>● 使用希管理</li> <li>● 研究验定</li> <li>● 研究验定</li> <li>● 研究教定</li> <li>● 研究教育</li> <li>● 研究教育</li></ul>	<u>a</u>			2M2612:			8																	
○ CRION投保         ○ CRION投保         ○ Skite 10         ○ MARKE	<b>4</b> 70	資訊儀鋳桁		翅	1線方式	Ē	E機名和	爲 夕	部網路		内部網路位								_					
<ul> <li>○ Constant</li> <li>○ Constant</li> <li>○ KK電理</li> <li>○ KK電理</li> <li>○ FR</li> <li>○ KK電理</li> <li>○ FR</li> <li>○ FR</li></ul>		ORIONSE					ſ	🗋 Untitled	Docume	ent - Google	Chrome							• ×						
<ul> <li>▲ 2000年年</li> <li>● 2000年</li> <li>● 2000年</li></ul>	~	金融部項		<b></b>				▲ 不安全	https	://192.168	3.1.102:100	01/sys	stem_func	.php?mo	dules=	network8	kop=loa	ad&file=	·				0	
<ul> <li>● 使用者管理</li> <li>● 作用者管理</li> <li>● PV4設定</li> <li>● PV4設定</li> <li>● 原始合理 #</li> <li>● 原始 #</li>      &lt;</ul>	**0 						内																	
/ 解除設定情量 備別股定       IPV4設定         ② 安全設定       B         ④ 何度强股定       B         ● 何度强股定       B         ● 貸於型范       B         ● 貸換型       B		使用者管理						-											-					
確別設定       通別設定         ● 供給費       日         ● 加速       ● 1         ● 加速       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1         ● 1       ● 1	7	網路設定		IP'	√4設定																			
● 供給       ●         ● 供給       ●         ● 供給       ●         ● 情給       ●         ●       ●									-#*31	1 cm #x +r 0%4.	網路設定 ※明明,#5明	<b>定完成</b>	,目前正在1	重新敗動中	Þ.₀ ≪1996 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	星军大进行	84.1							
<ul> <li>● 信服器設定</li> <li>● 目録分享起定</li> <li>● 個份規畫原</li> <li>● 系統監測</li> <li>● 系統監判</li> <li>● 新編論説</li> <li>● 記錄檔論説</li> </ul>		安全設定					-		4-13	REALEND.	192101017 · AN 198	101187	CE-1271 (Щ. /	. 7K19/49/10.3	SUPPOINT.	119-03811								
<ul> <li>■ 目録分享設定</li> <li>● 備分與還页</li> <li>● 係公監測</li> <li>● 系統監測</li> <li>● 記録指檢視</li> <li>●</li> </ul>				Đ																				
<ul> <li>Baltitation</li> <li>Baltitation</li> <li>Methydaling</li> <li>Akfeling</li> <li>Akfeling</li> <li>Ek#/akkt</li> </ul>		日錢分享設定		Ð															-					
● 系統監測       □         ■ 転歩指始税       □				Ŧ																				
Image: And Control of	<b>•</b>	念辞醉谢		Ŧ																				
				Ŧ			- 1									N								
		10424040-00					- 1									45								
		60,98100,000					L	_	-	_	_	-	_	_	-	_	-	-						
富有偵測到第二片網路卡時,ORION-CS 能夠設定成網路閘道或郵件閘道的	當有	偵測	到第	二月	網	路	卡	時,	01	RIO	N-C	S	能夠	旬設	定	成糾	罔 路	子閘	道	或	郵作	閘	道	的
草式,防火將產生的規則也會自動設定為不一樣。	植式	, 防	火將	產生	: 的	剕	间	⊞⊜	・白	動影	り定さ	<u></u> 上	不—	·槎	0									

網路精靈在設定時,會自動設定相當多的系統設定檔,如 DNS、郵件等,當設定完成網路精靈,ORION-CS ED3已經完成設定 70%了。

注意

如果為實體機器,預設第一片網路位置為 192.168.1.100,當在雙網卡的狀況下,設定變更為真實網路位置後,網路介面已經對調了,記得請將網路線接至 正確的 SWITCH HUP上或網路卡上。

## 5.線上說明

經過網路設定精靈設定後,如此便完成大部份的伺服器設定,包含 WEB、郵件等,而更多的說明,可依操作功能,來進行線上說明手冊觀看。

線上說明								
目前 ORION E 按鈕,會出現	ED3 設言 相關線	↑為以( 上說明	固別功 手冊連	能設定章 這結。	節為主	,您只需	<b>寄要點選畫面</b>	0
₩ ORION	■ 防火牆黒名 安全設定 / 防火器	1單管理					R	總管理者 >
<ul> <li></li></ul>	黑名單管理 請輸入	網路黑名單 欄位內容搜尋	管理 動態	黑名單管理 違線 Q	拉管理		新增黑名單位要 開 堪取里名室	0
<ul> <li>              使用者管理             ・             ・</li></ul>	□ 全 速/ 狀 態	建立日期	型態	黑名單主機	t .	說明★	50 Ettigi Clinettigi	
防火精設定 防火精規利設定 日 防火精系名軍管理 ● 何服器設定 日								
日詳分享記定     円       個分異道原     日       ・     第公覧第								
- <b>川</b> 朝秋分町 田 ■ 記録描始祝 田								

## 5.註冊

接下來說明如何完成註冊程序,以能完全正常使用晶片功能,原廠商品出貨時, 皆附有商品序號卡,及有原廠出貨證明書(有蓋上本公司大章),如沒有請向購 買廠商索取這些文件,以確保後續服務權益。

#### 點選系統管理/快速註冊

ORION-CS ED2 預設出貨皆為 BASE 版,如果您購買的是 LIGHT 或完整版,請點選系統升級,以確保能正確完成註冊。

	JRION	系統	統註冊 管理 / 系統註冊		
			条統註冊		
6	資訊儀錶板				
					٩
8	条統管理 □			目前產品版本	ORION
	基本設定			人數限制	250组集號授權
	官理入員官理 排程管理			連線狀態	建稳正常
	快速註冊			序號 🕄	
6	使用者管理 🕀			認證碼 🕄	1523084144
,				註冊碼 🕄	
					2010
1					Vig/C
ı					

註冊時,系統會將註冊機器資料,送回本公司記錄,所以

請確定對外網路連線已經暢通,否則會無法完成註冊

## ORION-CS 完整版請先執行升級

完整版、輕量版、基本版的註冊序號不同,升級為付費服務,一但升級,系統無法降級變成輕量版或基本版,如果確定,點選確定即可完成升級。

$\not\uparrow$	Ļ ••	=	I arres -
	ORION	<b>系統升級</b> 系統管理 / 版本資訊 / 系統升級	le .
Ģ		条統升級	
o;	条統管理 □	回上一頁	
		目前產品版本 ORION	BASE
	管理人員管理	人數限制 3	
		版權宣告 注意	
		產品版 3 升級完成	<只能往上升级,產品升級為 <mark>一個發展路</mark> 。 2後,条統會自動解除目前註冊資訊,系統需要以新取得的ORION產品序號,重新註冊II
*			
7		進行升級	a
U			
8			
۲			
al			

### 取得序號及註冊碼

請將商品序號及畫面上的認證碼(紅色數字,每次開機皆會不同,故未完成註 冊前,請勿關機),給予您購買的經銷商,<u>或直接寄送信件至</u> reg@slink.com.tw</u>,本公司將直接寄送註冊碼給您,註冊碼有效天數為當次開 機,所以取得註冊碼後,請盡速將序號及註冊碼輸入畫面欄位,點選註冊進 行程序。

OBION	of Andready) - Peret				
ORION	系統註冊 系統管理 / 系統註冊				
資訊儀錶板	系統註冊				
ORION資訊					
🕻 系統管理	8		001011		v
		日別座西版本	ORION		
		人數限制	250 組帳或換備		
		運線狀態	通線正常		
- 快速註冊		序號 🛛			
── 版本資訊		乾證碼 Ⅰ	1523084144		
· 使用者管理	-				
<b>》</b> 網路設定	Ξ				
D 安全設定	<b>B</b>		確定		
伺服器設定	•				
■ 目錄分享設定	⊞				
	<b>±</b>				
系統監測	•				
報表分析	<b></b>				
3 記錄模模描	Æ				

## 確認註冊資訊

註冊完成後,畫面會跳回版本資訊,如出現註冊序號,即表示註冊已經完成。

$\neq$	· · · ,			
	DRION	版	反本資訊 統管理 / 版本資訊	
		-		
<b>P</b>			70.444 與 6TN	
OS SO	系統管理			٩
			產品版本	ORION [ 250 由株式技術 ] 帳就人飲異動
			11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1	Slink ORION [ 250 组织验授權 ] [ ORION0300001 ]
	系統更新		<b>網域可變更次數</b> 🕄	2
••	版本資訊 		晶片系统版本	1.0
•	使用者管理	±	晶片資料庫版本	1.0
4	網路設定(	Ð	版權宣告	更凌科技 防爆所有
U		Ð	/ 10% 1 Minutes Sur	
		Œ		
		Œ		本電腦程式著作受著作權法及國際公約保護,若未經授權擅自複製散佈本程式之部份或全部者,將遭民事及刑法之處 罰,並將依法提起最大範圍起訴。
		Ð		
۲		Œ		
.1	報表分析    〔	Ð		
- F	記錄控給湖	Ŧ		

接下來,便可以依照您要設定的伺服器,來進行個別手冊觀看及操作